



KONICA MINOLTA

bizhub C227i



*imagem meramente ilustrativa

MULTIFUNCIONAL SIMPLES E INTELIGENTE

BENEFÍCIOS



OPERAÇÃO INTUITIVA

Manipular a bizhub C227i como se fosse um tablet ou um smartphone e com interface de usuário totalmente customizável.



CONECTIVIDADE MÓVEL

Imprimir a qualquer hora e lugar com as tecnologias móveis inovadoras da Konica Minolta.



SEGURANÇA

Integração segura na rede, Criptografia de dados salvo em SSD e tecnologia avançada de autenticação.



SUSTENTABILIDADE

Gestão eficiente de funcionalidades ligadas à sustentabilidade para redução do consumo de energia e custos.

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

Tecnologia de imagem/Toner	Laser / Simitri® HD
Velocidade de cópia (A4/A3)	A4 22 ppm (duplex) / A3 12ppm (PB/color)
Tempo da primeira cópia A4	8.4 / 6.8 seg. (PB / Color)
Tempo de aquecimento¹	Menos que 20 seg. (PB / Color)
Tamanho do painel / Resolução	7 polegadas -TFT Color LCD WVGA / 800 x 480 dpi
Memória	6 GB (padrão / máx.)
SSD (padrão/opcional)	8GB micro SD / 256 GB SSD
Interface (opcional)	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Protocolo	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Formato do papel	A6 ao A3 e banner até 1.200 x 297 mm
Gramatura	A5-A3 (60-256 g/m2) duplex
Capac. de entrada de papel	1.100 folhas (padrão) \ 3.600 folhas (máx.)
Bandeja de papel (padrão)	bandeja1 : 500; A5-A3; customizável bandeja2: 500; A5-A3; customizável
Bandeja de papel (opcional)	PC-118:1 x 500 fls; A5-A3 customizável PC-218:2 x 500 fls; A5-A3; customizável PC-418:1 x 2.500 fls; A4; customizável
Bandeja de papel manual (bypass)	100 fls; A6-A3; customizável, banner
Capacidade de saída	Até 250 fls / até 3.300 fls (padrão/máx.)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

ESPECIFICAÇÃO DA IMPRESSORA

Resolução	1.800 (equiv.) x 600 dpi
Linguagem de impressão	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operacional	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Impressão móvel	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile) opcional: Wi-fi Direct
Ciclo máx. mensal²	105.000 págs
Vida útil Toner	C,M,Y,K: 24.000 págs
Consumo Energia	120 V - 12A / 50 / 60 Hz; máximo 1.500 kW
Dimensão Equip.(LxPxA)	571 x 661 x 786 mm (sem opcionais)
Peso (kg)	70 kg (sem opcionais)

SCANNER E COPIADORA

DF633- Alimentador autom.de docum. (opcional)	Até 130 originais; A5-A3; 35-128 g/m²; RADF
Velocidade (PB / Color)	Frente 600 dpi:30ppm; Duplex 600 dpi:15ppm Frente 300 dpi:55ppm; Duplex 300 dpi: 22ppm
Formas de digitalização (opção requer EM-907)	Scan para-email (Scan-to-Me); Scan para-SMB (Scan-to-Home);Scan para FTP, Box,USB; Scan para WebDAV; Scan para DPWS; URL e TWAIN scan
Formato de arquivo (opção requer EM-907)	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; codificado PDF; XPS;Compact XPS; PPTX; PDF/A Opcional (EM-907); pesquisável PDF; PDF/A 1a e 1b; pesquisável DOCX/PPTX/XLSX
Contador	1 - 9.999
Formato do original	máx. A3
Ampliação	25-400% in 0.1% steps; Autozoom

1 O tempo de aquecimento pode variar em função do ambiente operacional e da utilização

2 Volume máximo mensal de cópia/impressão suportado pelo dispositivo padrão. Define a extremidade superior do volume esperado do cliente para o dispositivo. Deve ser considerado múltiplos equipamentos ,se a média de volume mensal abordar o ciclo de trabalho continuamente.

1 OPCIONAIS

- Melhorias do PDF
LK-102 v3
- Orientação por voz
LK-104v3
- Reconhecimento de textos OCR
(PDF pesquisável e PPTX)
LK-105v4
- Fontes de código de barras
LK-106
- Fontes Unicode
LK-107
- Fontes OCR A e B
LK-108
- Pacote de conversão de documento
LK-110 v2
- Cliente ThinPrint (compressão de dados de impressão para menor impacto na rede)
LK-111
- Solução de impressão para Follow me e segurança sem servidor
LK-114
- Plataforma de ativação do módulo
LK-115v2
- Antivírus
LK-116
- Kit de Fax para redes IP (FOIP)
LK-117

4 ENTRADA DE MÍDIA

- 1x Bandeja de papel universal
PC-118
- 2x Bandeja de papel universal
PC-218
- Gaveta de alta capacidade
PC-418
- Gabinete de armazenamento
DK-518

5 SAÍDA DE MÍDIA

- Separador de trabalho
JS-506
- Kit de montagem
MK-603
Instal. do FS 533, FS-539,SD e JS-506
- Unidade de acabamento
FS-533
- Kit de montagem
MK-603
Instal. do FS-533, FS-539, SD e JS-506
- Kit de montagem
MK-602 para instal. do FS 533
- Kit furação
PK-519 - 2/4 furos
- Unidade de acabamento
FS-539 (grampo)
- Kit Montagem
MK-603
Instal.FS-533,FS-539, SD, JS-506
- Unidade intermediária
RU-514 para instalação do FS539,SD
- Unid. de acabamento
(livreto e grampo) FS-539SD
- Kit de montagem
MK-603 instal. do FS 533, FS-539, SD, JS-506
- Unidade intermediária
RU-514 | instal FS-539/SD
- Kit furação
PK-524 - 2/4 furos



2 CONECTIVIDADE

- Placa Fax
FK-513
- Pontos de acesso remoto (LAN) Pontos de acesso sem fios
UK-221
- Kit de conexão USB I/F
EK-608
- USB I/F com bluetooth
- Autenticação por biometria
AU-102
- Leitor de cartão de identificação
- Kit de montagem
MK-735

3 OUTROS

- Alimentador de documentos
DF-633
- Tampa de original
OC-513
- Mesa de trabalho
WT-515
- Teclado Numérico
KP-101
- Unidade de limpeza de ar
CU-101
- Kit de montagem
MK-748
- Expansão SSD
EM-907

SÃO PAULO | SP

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478
17º Andar - Jardim Paulistano
CEP: 01472-900
Tel: +55 (11) 3050-5300

SHOWROOM (DIS)

Rua Bom Pastor, 1649
Ipiranga - São Paulo - SP
CEP: 04203-052

MANAUS | AM

Av. Torquato Tapajós, 1695
Bairro Da Paz
CEP: 69048-010
Tel: +55 (92) 3303-7500

PORTO ALEGRE | RS

Rua Santana, 646 - Farroupilha
CEP: 90040-144
Tel: +55 (51) 3230-7200

FLORIANÓPOLIS | SC

Rua São José, 77 - Balneário
CEP: 88075-310
Tel: +55 (48) 3244-7200

Todas as configurações referem-se a papel de tamanho A4 de 75g/m². O suporte e disponibilidade das especificações listadas e funcionalidades variam, dependendo do sistema operacional, aplicações e protocolos de rede, bem como configurações de rede e de sistema. A expectativa de vida afirmada para cada consumível é baseada em condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura em A4). A vida real de cada consumível irá variar, dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo área de página, tamanho da página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade. Algumas ilustrações do produto incluem acessórios opcionais. As especificações e acessórios são baseados na informação disponível à data de impressão e estão sujeitos a alterações. A Konica Minolta não garante que alguma especificação mencionada esteja livre de erros. Todas as marcas e nomes de produtos podem ser marcas registradas ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos. Recomendamos o uso de papel para impressão a laser, a fim de obter a melhor qualidade de impressão. Para um ótimo desempenho e produtividade, recomendamos o uso de peças e suprimentos originais Konica Minolta. Informações adicionais sobre configuração e instalação do equipamento deve ser consultada a área técnica do representante autorizado.