



Scanner de mesa compacto com conexão sem fio

ADS-1350W



SCAN



WIRELESS

www.brother.br

Especificações

Recursos de digitalização	
Tipo do scanner	Sensor de imagem de contato duplo, alimentado por folha
Velocidade de digitalização (máx) ¹	Simplex: Até 30 ppm (P&B / Color) Duplex: Até 60 ipm (P&B / Color)
Resolução de digitalização (máx)	Óptico: Até 600 x 600 dpi; Interpolado: Até 1200 x 1200 dpi
Profundidade de cor (bit)	48 bits (entrada) / 24 bits (saída)
Profundidade de tons de cinza	256 níveis
Opções de digitalização	PC (Imagem, Email, OCR, Cloud, Pasta), Dispositivo USB
Recursos avançados de digitalização	Auto deskew, reconhecimento automático do tamanho do original, rotação automática, digitalização contínua, remoção de cor de fundo, exclusão de página em branco, remoção de sangramento na digitalização, digitalização 2 em 1, digitalização 1 em 2, remoção de marcas de perfuração
Conectividade e Compatibilidade	
Interface padrão	USB Tipo C 3.2 Gen1
Conectividade de rede	Wireless
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 10, 11 macOS v11.x/12.x/13.x
Drivers de digitalização	TWAIN, ICA, WIA, SANE
Drivers de digitalização: SO compatíveis	Windows, Mac®, Linux
Formatos de arquivo suportados	PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A-1b, PDF de alta compactação, TIFF, JPEG, TEXT0, Word, Excel, Power Point
Interface para dispositivo USB	Sim
Serviços Cloud ²	Google Drive™, OneDrive, Dropbox, Evernote, Box, OneNote, Expensify, SharePoint Online
Compatibilidade com dispositivos móveis ³	Sim
Segurança	
Recursos de segurança	Lock Slot
Tratamento de papel	
ADF (máx) ⁴	20 folhas
Tipos de mídia	Comum, recibos (recomenda se folha de transporte), cartões de visita, cartões plásticos/laminados (incluindo em relevo)
Gramatura (mín / máx)	51,8 a 128g/m ²
Espessuras da mídia	0,08mm - 0,14mm (0,003" - 0,006")
Espessura do cartão plástico	Em relevo: Até 1,24mm (0,05") Sem relevo: Até 1,02mm (0,04")
Tamanho do documento (mín / máx)	Largura: 50,8 a 215,9mm Comprimento: 70 a 355,6mm
Tamanho do cartão de plástico	Comprimento: (ISO/JIS): 85,6 mm (Máx.: 90,375mm, Mín.: 80,825mm) Largura: (ISO/JIS): 54,0mm (Máx.: 55mm, Mín.: 51mm)
Geral	
Painel	Não
Fonte de energia	Alimentado pelo USB-C ou fonte de energia AC
Consumo de energia	Digitalizando - AC: Approx. 11W / DC: Approx. 9W • AC: Fonte de alimentação • DC: USB Tipo C Modo pronto - AC: Approx. 5W / DC: Approx. 4W Economia de energia: 4W AC: Approx. 1,3W / DC: Approx. 1W
Software incluído ⁵	Brother iPrint&Scan (Desktop) (Windows / Mac) Kofax PaperPort™ 14SE (Windows) Kofax Power PDF (Windows / Mac) Brother Mobile Connect (iOS & Android™) Presto!
Ciclo máximo diário ⁶	Até 1.000 folhas
Garantia	12 meses

Suprimentos e acessórios opcionais:

PUR-2001C	Rolo Pick up
SP-2001C	Almofada de separação
CS-A3301	Folha de transporte opcional (2 pacotes)
OT-1001C	Bandeja de saída
LK-1001C	Kit legado

Informações adicionais:

Código UPC	012502674238
Dimensões (LxPxA)	287,1 x 103 x 83mm
Peso do equipamento	1,35kg
Dimensões (LxPxA)	369 x 158 x 200mm
Peso da caixa	1,9kg
Quantidade da caixa mãe	3
Dimensões (LxPxA)	490 x 382 x 226mm
Peso da caixa mãe	5,7kg
Quantidade/níveis de paletes	36 / 3
País de origem	China
Garantia	12 meses

Conteúdo da caixa:

Brother ADS-1350W, fonte de alimentação, guia de configuração rápida, guia de segurança do produto e folha de garantia.



Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor
Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS



¹ Velocidade de digitalização colorida e monocromática com todos os recursos avançados desativados, Carta em 300dpi
² Requer uma conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado.
³ Requer conexão a uma rede sem fio
⁴ Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m².
⁵ Pode exigir download gratuito
⁶ O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do produto, é melhor escolher um scanner com um ciclo de trabalho diário que exceda as suas necessidades